Odkamienianie wytwornicy pary POWER 1+2

Uwaga!
☑ Stosować wyłącznie środek odkamieniający firmy Renfert „Renfert POWER steamer descaler” (zapewnia ochronę przed korozją).
☑ Inne środki odkamieniające, takie jak kwas cytrynowy, mogą uszkodzić urządzenie.
☑ Uwaga: Środek odkamieniający jest żrący! ☑ Podczas odkamieniania należy nosić okulary ochronne i rękawice ochronne. ☑ Nie obsługiwać urządzenia podczas odkamieniania!
☑ Wlot musi pozostać otwarty przez cały proces odkamieniania.

Krok po kroku

1. Odłączyć urządzenie i pozostawić do ostygnięcia.

2. Wypłukać zbiornik ciśnieniowy wodą i szczoteczką do czyszczenia.

3. Zamknąć otwór serwisowy.

4. Napełnić zbiornik ciśnieniowy 1 l wody, a następnie dodać 1 l środka odkamieniającego Renfert POWER steamer.

5. Po 15 minutach dolać kolejne 0,6–0,8 l wody. W przypadku powstania piany, napełnianie można kontynuować dopiero po jej opadnięciu.

6. Pozostawić roztwór odkamieniający na 2–4 godziny w przypadku lżejszych zabrudzeń lub na 8–14 godzin w przypadku silniejszych zabrudzeń.

7. Otworzyć otwór serwisowy i spuścić roztwór odkamieniający.

8. Zużyty roztwór odkamieniający można wylać do ścieków, jeśli jest bardzo rozcieńczony.

9. Kilkakrotnie przepłukać zbiornik ciśnieniowy wodą i wyczyścić szczotką.